



APPELER/REPONDRE

- Compatible appareil auditif
- Réglage du volume de réception jusqu'à 30dB
- 4 mémoires directes sur la base dont 3 à personnaliser avec des photos
- Mains libres
- Rappel des 10 derniers numéros
- Répertoire 50 numéros
- Fonction Pause / Secret
- Clavier :
 - Grandes touches (25x14mm)
 - Grands caractères (10mm)

ECRAN LCD (COMBINE + BASE)

- Large écran
- Ecran rétro-éclairé blanc
- Sélection entre 7 langues sur le combiné : Anglais, Français, Allemand, Néerlandais, Italien, Espagnol et Russe
- Sélection entre 6 langues sur la base : Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol et Russe
- Menu navigation
- Horodatage
- Fonction Alarme
- Verrouillage du clavier
- Indication du temps de communication

REPONDEUR

- 15 minutes d'enregistrement de message
- Touche Arrêt / Marche du répondeur
- 2 annonces d'accueil
- 2 modes pour le répondeur (répondeur simple et répondeur enregistreur)
- Interrogation des messages à distance
- Code PIN pour interrogation à distance
- Ecoute des messages à partir du combiné
- Effacement sélectif ou global des messages
- Horodatage des messages
- Présentation vocale des messages (Français, Anglais, Allemand)
- Enregistrement de memo
- Choix du nombre de sonnerie pour le déclenchement du répondeur.

SONNERIE

- 10 sonneries sur la base et 10 sonneries sur le combiné
- Réglage du volume de sonneries : MUET + 5 niveaux
- Indicateur lumineux de sonnerie sur la base et le combiné
- Volume de sonnerie :
 - 80dB sur la base
 - 70dB sur le combiné

MULTI-COMBINES

- Localisation du combiné
- Conférence à 3
- Conférence entre la base et le combiné
- Multi-bases (4 max) et Multi combinés (5 max)
- Transfert d'appel entre combinés et base
- Interphone entre combinés et base

TECHNIQUE

- Mémoire permanente
- Fonctionne avec adaptateur secteur (fourni)
- 1 batteries rechargeables type ni-Mh 2.4V 500mA (incluses)
- Numérotation fréquence vocale / décimale
- Montage mural
- Système GAP

IDENTIFICATION D'APPEL * (COMBINE + BASE)

- Présentation du nom en mode raccroché (type1) et en conversation (type 2)
 - 20 numéros entrants
- Présentation du nom et du numéro
- Indicateur d'appel en attente
- Indicateur nouvel appel

COMBINES ADDITIONNELS

- AmpliDect295 AD
- PhotoDect295



AmpliDect295 AD PhotoDect295